

Батарейные комплекты 33 x 70-100 Ач в кабинете ВС1800

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Кол-во и тип батарейных комплектов	Мощность нагрузки, кВт											
	24	28	30	32	36	38	40	44	48	52	58	64
1 x BC1800-33-70	0:32	0:26	0:24	0:22	0:17	0:15	0:14	0:12	0:09	0:08	0:06	0:04
1 x BC1800-33-100	0:53	0:44	0:40	0:35	0:29	0:27	0:26	0:23	0:20	0:17	0:13	0:11
2 x BC1800-33-70	1:46	1:18	1:04	0:57	0:51	0:48	0:45	0:39	0:32	0:28	0:25	0:22
2 x BC1800-33-100	2:30	2:10	2:01	1:51	1:31	1:21	1:11	0:58	0:53	0:49	0:42	0:35
3 x BC1800-33-100	-	-	-	-	-	-	2:17	2:04	1:51	1:37	1:17	0:59
4 x BC1800-33-100	-	-	-	-	-	-	2:50	2:40	2:30	2:20	2:06	1:51

Время работы ИБП Safe-Power Evo (100-250 кВА)

в автономном режиме с батарейным комплектом при заданной мощности нагрузки, час: мин

Кол-во и тип батарейных комплектов	Мощность нагрузки, кВт									
	68	74	80	84	90	96	104	112	120	128
1 x BC1800-33-70	0:03	0:03	0:02	-	-	-	-	-	-	-
1 x BC1800-33-100	0:09	0:08	0:07	0:06	0:05	0:04	0:04	0:03	0:03	0:03
2 x BC1800-33-70	0:20	0:16	0:14	0:13	0:11	0:09	0:08	0:06	0:05	0:04
2 x BC1800-33-100	0:31	0:28	0:26	0:24	0:22	0:20	0:17	0:14	0:12	0:11
3 x BC1800-33-100	0:56	0:52	0:47	0:44	0:40	0:35	0:29	0:28	0:26	0:24
4 x BC1800-33-100	1:41	1:26	1:11	1:01	0:56	0:53	0:49	0:44	0:40	0:35

Кол-во и тип батарейных комплектов	Мощность нагрузки, кВт									
	130	140	150	160	140	155	170	185	200	
1 x BC1800-33-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 x BC1800-33-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 x BC1800-33-70	0:04	0:03	0:03	0:02	-	-	-	-	-	
2 x BC1800-33-100	0:10	0:09	0:08	0:07	0:09	0:08	0:06	0:05	0:04	
3 x BC1800-33-100	0:23	0:21	0:18	0:16	0:21	0:17	0:14	0:12	0:10	
4 x BC1800-33-100	0:34	0:29	0:27	0:26	0:29	0:26	0:24	0:21	0:18	

Модель: BC1800-33-70-E

Аккумуляторы :	33 x 70 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Эконом
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	966

Модель: BC1800-33-70-S

Аккумуляторы :	33 x 70 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Стандарт
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1012

Модель: BC1800-33-100-E

Аккумуляторы :	33 x 100 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Эконом
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1269

Модель: BC1800-33-100-S

Аккумуляторы :	33 x 100 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Стандарт
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1302

Модель: BC1800-33-70-P

Аккумуляторы :	33 x 70 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Премиум
Габариты(ШxГxВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1111

Модель: BC1800-33-100-P

Аккумуляторы :	33 x 100 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Премиум
Габариты(ШxГxВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1359

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	