

Автоматические регуляторы (стабилизаторы) напряжения ЕСО (трехфазные сервоприводные) Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Автоматические регуляторы (стабилизаторы) напряжения Есо (трехфазные сервоприводные)



Электронные автоматические регуляторы напряжения Есо

Есо

Автоматические регуляторы (стабилизаторы напряжения)

N-Power. 0.5 кВА ... 30 кВА

1ф электронные, однофазные и трехфазные сервоприводные модели. Экономичные. Для защиты систем освещения, телевизоров, кондиционеров, холодильников, компьютеров, копировальных установок и любых других устройств, применяемых в домашнем хозяйстве, школах, офисах, отелях, и др. помещениях.

Однофазные электронные: 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 ВА

Однофазные сервоприводные: 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 кВА

Трехфазные сервоприводные: 3, 6, 10, 15, 20, 30 кВА

Электронные автоматические регуляторы напряжения Есо

Однофазные автоматические регуляторы напряжения (АВР) малой мощности серии Есо используют современную технологию и продвинутые высококачественные компоненты. Они обладают широким допустимым диапазоном изменения входного напряжения, высокой надежностью, возможностью энергосбережения и др. Они оснащены защитой от слишком сильного падения напряжения, а также перенапряжения. АВР серии Есо идеально подходят для защиты систем освещения, телевизоров, кондиционеров воздуха, холодильных установок, компьютеров, систем копирования и любых других устройств, применяемых в домашнем хозяйстве, школах, офисах, отелях, переговорных помещениях. Везде где требуется стабильное питающее напряжение.



Электронные автоматические регуляторы напряжения Есо

Основные особенности

- Классическая серия, трансформатор с броневым сердечником, релейные переключатели.
- Измерители/индикаторы входного и выходного напряжения: светодиодные / стрелочные / на основе ЖК-дисплея.
- Защита от перегрева.
- Защитный размыкатель.
- **КПД** свыше 98%.

Сервоприводные регуляторы напряжения Eco

Высокоточные и полностью автоматические сервоприводные стабилизаторы Eco являются одним из ключевых продуктов N-Power. Они состоят из автотрансформатора, сервопривода, схемы управления и др. элементов. При отклонении входного напряжения или резком изменении мощности нагрузки схема управления подает соответствующие управляющие сигналы сервоприводу, изменяющему положение угольной щетки автотрансформатора для корректировки параметров выходного напряжения.

Вся продукция сертифицирована в соответствии с директивами ISO-9001/2000 и ГОСТ. В процессе производства оборудование проходит жесткий контроль качества на всех его стадиях, гарантируя его высокое качество.

Сферы применения

Защита компьютерного и тестового лабораторного оборудования, систем освещения и безопасности, рентгеновских аппаратов, телекоммуникационных устройств, медицинского оборудования, дубликаторов, звуковоспроизводящих аппаратуры, промышленных автоматизированных систем, устройств проявки цветной пленки, станков с числовым программным управлением, калибровочного оборудования, телевизионных приемников, офисного оборудования и др.



Eco 1 кВА



Eco 5 кВА



Eco 30 кВА

Общие параметры моделей: Eco 3ф электронные 3, 6, 10, 15, 20, 30

Вход

Фазы: Три фазы + нейтраль + защитное заземление

Диапазон напряжений: Межфазное напряжение 277 В – 433 В

Выход

Напряжение: 380 В

Точность регулировки
напряжения: $\leq \pm 3\%$

Частота: 50/60 Гц

Защита от перенапряжения: Порог защиты 250 В \pm 5 В

Защита от низкого напряжения: Порог защиты 183 В \pm 5 В

КПД: $\geq 96\%$

Разное

Тип дисплея:	Светодиодная индикация, измерительный прибор
Входной/выходной разъем:	Контакты под винт
Искажение формы напряжения:	Без искажения формы напряжения
Время регулирования:	< 1 с (при изменении входного напряжения $\pm 10\%$)
Сопротивление изоляции:	$\geq 2 \text{ M}\Omega$
Защита от высокого напряжения:	Низкочастотное напряжения 1500 В: тестирование в течение 1 мин без явлений пробоя
Температура окружающей среды:	0–40°C
Относительная влажность:	$\leq 95\%$
Работа:	Непрерывная

Модель: Есо 3

Разное

Габариты (WxDxH), мм:	200x480x395
Вес нетто, кг:	14.5
Упаковочные габариты (WxDxH), мм:	260x555x505
Вес брутто, кг:	16.8

Модель: Есо 6

Разное

Габариты (WxDxH), мм:	200x480x395
Вес нетто, кг:	35
Упаковочные габариты (WxDxH), мм:	260x555x505
Вес брутто, кг:	37.6

Модель: Есо 10

Разное

Габариты (WxDxH), мм:	330x350x702
Вес нетто, кг:	37
Упаковочные габариты (WxDxH), мм:	460x435x790
Вес брутто, кг:	40

Модель: Есо 15

Разное

Габариты (WxDxH), мм:	330x380x752
Вес нетто, кг:	51
Упаковочные габариты (WxDxH), мм:	555x420x840
Вес брутто, кг:	54.2

Модель: Есо 20

Разное

Габариты (WxDxH), мм:	330x380x752
Вес нетто, кг:	58
Упаковочные габариты (WxDxH), мм:	555x420x840
Вес брутто, кг:	61.6

Модель: Есо 30

Разное

Габариты (WxDxH), мм:	530x400x732
Вес нетто, кг:	95
Упаковочные габариты (WxDxH), мм:	635x500x830
Вес брутто, кг:	105

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: npw@nt-rt.ru || www.npower.nt-rt.ru