

Батарейные комплекты 40 х 70-100 Ач в кабинете ВС1800

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Батарейные комплекты 40 х 70-100 Ач в кабинете BC1800 (875x885x1800)



Батарейный комплект в кабинете BC1800

Батарейные комплекты с номинальным напряжением 480 В для совместной работы с источниками бесперебойного питания серий **N-Power Evo** мощностью 300-1000 кВА. Могут соединяться в параллель для увеличения суммарной емкости.

Комплектность: 40 аккумуляторных батарей емкостью от 70 до 100 Ач, батарейный кабинет BC1800 (875x885x1800), межбатарейные перемычки, батарейный размыкатель.

Тип аккумуляторных батарей: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, гелевые со сроком службы 10 лет (премиум), 5-10 лет (стандарт) и 5 лет (эконом).

Батарейный кабинет выполнен из листовой стали с порошковым антистатическим покрытием. Имеется 6 полок для установки АКБ. Максимальная вместимость 40 батарей 70-100 Ач. Батарейный размыкатель монтируется на нижней полке в свободном месте или снаружи. Дверь запирается на замок.

Внимание! Изделие поставляется в разобранном виде (аккумуляторы отдельно). Иначе возможны механические повреждения батарейных полок при транспортировке из-за большого веса аккумуляторов. Кабинет собирается на месте установки.

Тип батарейного комплекта	Аккумуляторы	Кабинет	Стоимость	Габариты (ШхГхВ), мм	Вес, кг
BC1800-40-70-E	40 х 70 Ач	BC1800	Эконом	875x885x1800	1124
BC1800-40-100-E	40 х 100 Ач	BC1800	Эконом	875x885x1800	1492
BC1800-40-70-S	40 х 70 Ач	BC1800	Стандарт	875x885x1800	1180
BC1800-40-100-S	40 х 100 Ач	BC1800	Стандарт	875x885x1800	1532
BC1800-40-70-P	40 х 70 Ач	BC1800	Премиум	875x885x1800	1300
BC1800-40-100-P	40 х 100 Ач	BC1800	Премиум	875x885x1800	1600

Время работы ИБП Safe-Power Evo (300-1000 кВА)

в автономном режиме с батарейным комплектом при заданной мощности нагрузки, час: мин

Батарейный комплект	Мощность нагрузки, кВт							
	155	170	185	200	215	225	240	>300
2 х BC1800-40-100	0:08	0:06	0:05	0:04	0:04	0:03	0:03	звоните
3 х BC1800-40-100	0:17	0:14	0:12	0:10	0:09	0:08	0:07	звоните
4 х BC1800-40-100	0:26	0:24	0:21	0:18	0:15	0:14	0:12	звоните

Модель: BC1800-40-70-E

Аккумуляторы :	40 x 70 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Эконом
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1124

Модель: BC1800-40-100-E

Аккумуляторы :	40 x 100 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Эконом
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1492

Модель: BC1800-40-70-S

Аккумуляторы :	40 x 70 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Стандарт
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1180

Модель: BC1800-40-100-S

Аккумуляторы :	40 x 100 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Стандарт
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1532

Модель: BC1800-40-70-P

Аккумуляторы :	40 x 70 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Премиум
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1300

Модель: BC1800-40-100-P

Аккумуляторы :	40 x 100 Ач
Кабинет :	BC1800
Стоимость :	Премиум
Габариты(ШхГхВ), мм :	875x885x1800
Вес, кг :	1600

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93