

Батарейные комплекты 29 х 70-100 Ач в кабинете ВС1955

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Батарейные комплекты 29 х 70-100 Ач в кабинете BC1955 (800х600х1955)



Батарейный комплект в кабинете BC1955

Батарейные комплекты с номинальным напряжением 348 В для совместной работы с источниками бесперебойного питания серий **Power-Vision 3F** мощностью 10-60 кВА. Могут соединяться в параллель для увеличения суммарной емкости.

Комплектность: аккумуляторные батареи емкостью от 70 до 100 Ач, батарейный кабинет BC1955 (800х600х1955), межбатарейные перемычки, батарейный размыкатель.

Тип аккумуляторных батарей: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, гелевые со сроком службы 10 лет (премиум), 5-10 лет (стандарт) и 5 лет (эконом).

Батарейный кабинет выполнен из листовой стали с порошковым антистатическим покрытием. Имеется 6 полок для установки АКБ. Максимальная вместимость 36 батарей 70-100 Ач.

Батарейный размыкатель монтируется на нижней полке в свободном месте или снаружи. Дверь запирается на замок.

Внимание! Изделие поставляется в разобранном виде (аккумуляторы отдельно). Иначе возможны механические повреждения батарейных полок при транспортировке из-за большого веса аккумуляторов. Кабинет собирается на месте установки.

Тип батарейного комплекта	Аккумуляторы	Кабинет	Стоимость	Габариты (ШхГхВ), мм	Вес, кг
BC1955-29-70-E	29 х 70 Ач	BC1955	Эконом	800х600х1955	905
BC1955-29-100-E	29 х 100 Ач	BC1955	Эконом	800х600х1955	1147
BC1955-29-70-S	29 х 70 Ач	BC1955	Стандарт	800х600х1955	946
BC1955-29-100-S	29 х 100 Ач	BC1955	Стандарт	800х600х1955	1178
BC1955-29-70-P	29 х 70 Ач	BC1955	Премиум	800х600х1955	972
BC1955-29-100-P	29 х 100 Ач	BC1955	Премиум	800х600х1955	1198

Время работы ИБП Power-Vision 3F (10-60 кВА)

в автономном режиме с батарейным комплектом при заданной мощности нагрузки, час: мин

Кол-во и тип батарейных комплектов	Мощность нагрузки, кВт										
	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	9.0	10	11	12
1 х BC1955-29-70	3:19	2:57	2:51	2:45	2:39	2:32	2:26	2:10	1:55	1:39	1:23
1 х BC1955-29-100	5:01	4:40	4:20	3:59	3:39	3:19	2:59	2:48	2:37	2:25	2:14
2 х BC1955-29-70	-	-	-	-	-	-	-	4:37	4:01	3:26	2:57
2 х BC1955-29-100	-	-	-	-	-	-	-	7:17	6:15	5:13	4:40

Кол-во и тип батарейных комплектов	Мощность нагрузки, кВт										
	13	14	16	18	20	22	24	28	32	36	40

1 x BC1955-29-70	1:07	0:58	0:51	0:43	0:36	0:29	0:27	0:22	0:17	0:13	0:11
1 x BC1955-29-100	2:03	1:51	1:29	1:06	0:56	0:51	0:46	0:36	0:28	0:25	0:21
2 x BC1955-29-70	2:50	2:42	2:26	2:10	1:55	1:39	1:23	0:58	0:51	0:43	0:36
2 x BC1955-29-100	4:15	3:49	2:59	2:48	2:37	2:25	2:14	1:51	1:29	1:06	0:56

Модель: BC1955-29-70-E

Аккумуляторы :	29 x 70 Ач
Кабинет :	BC1955
Стоимость :	Эконом
Габариты(ШхГхВ), мм :	800x600x1955
Вес, кг :	905

Модель: BC1955-29-70-P

Аккумуляторы :	29 x 70 Ач
Кабинет :	BC1955
Стоимость :	Премиум
Габариты(ШхГхВ), мм :	800x600x1955
Вес, кг :	972

Модель: BC1955-29-100-E

Аккумуляторы :	29 x 100 Ач
Кабинет :	BC1955
Стоимость :	Эконом
Габариты(ШхГхВ), мм :	800x600x1955
Вес, кг :	1147

Модель: BC1955-29-100-P

Аккумуляторы :	29 x 100 Ач
Кабинет :	BC1955
Стоимость :	Премиум
Габариты(ШхГхВ), мм :	800x600x1955
Вес, кг :	1198

Модель: BC1955-29-70-S

Аккумуляторы :	29 x 70 Ач
Кабинет :	BC1955
Стоимость :	Стандарт
Габариты(ШхГхВ), мм :	800x600x1955
Вес, кг :	946

Модель: BC1955-29-100-S

Аккумуляторы :	29 x 100 Ач
Кабинет :	BC1955
Стоимость :	Стандарт
Габариты(ШхГхВ), мм :	800x600x1955
Вес, кг :	1178

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	