

Дизель-генераторные установки серии MegaFull B, C, S, SS Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

MegaFull™ B, C, S, SS



Дизель-генераторные установки серии MegaFull B, C, S, SS

Дизель-генераторы (Италия). MegaFull

30 ... 650 кВА. Двигатели Perkins, John Deere. Генераторы Stamford, Marelli. Микропроцессорная панель управления. В открытом исполнении (B) или защитных кожухах (всепогодных C, шумозащитных S, супершумозащитных SS). С топливными баками стандартной, увеличенной или повышенной емкости.

В зависимости от типов шасси, а также наличия или отсутствия защитного кожуха, дизель-генераторные установки серии MegaFull выпускаются в следующих модификациях:

- Открытое шасси типа B
- Стандартное шасси типа M, открытое исполнение
- Стандартное шасси типа M, в защитном кожухе
- Расширенное шасси типа M (с увеличенным топливным баком), в защитном кожухе

Аксессуары и принадлежности ДГУ за дополнительную плату:

- MANUAL PANEL – электронная панель управления
- AMF – электронная плата для автоматического запуска/останова ДГУ
- ATS – панель переключения нагрузки (автомат ввода резерва AVR)
- HEATER – подогрев двигателя
- SEMIRES MUFFLER – усовершенствованный глушитель с уровнем подавления -30 дБ
- OIL EXTR. PUMP – ручной масляный насос для слива отработанного масла
- ELECTRO REGUL. – электронный регулятор скорости вращения двигателя
- LIFTING EYE – кольцо для подъемного крана
- Датчик низкого уровня топлива
- Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
- Удаленный запуск
- Система дозаправки (ручная/автоматическая) топливом из внешнего топливного бака
- Компьютерные и сетевые (SNMP, MODBUS и др.) адаптеры и соответствующее ПО
- GSM модуль – для отправки SMS-сообщений на мобильные телефоны
- Параллельная работа ДГУ
- Удаленный мониторинг

**Дизельные электростанции MegaFull с двигателями Perkins
и генераторами Stamford в открытом исполнении типа В**

Модель	Мощность, кВА постоян- ный режим	Мощность, кВА резерв- ный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
P41B	40	45	Perkins	Stamford	1620x910x1400	780	160	10.7 / 9.9 / 5.7
P65B	60	63	Perkins	Stamford	1750x905x1375	990	160	13.9 / 10.4 / 7.2
P80B	80	88	Perkins	Stamford	1885x905x1375	1090	160	18.7 / 14 / 9.7
P105B	100	110	Perkins	Stamford	1925x940x1396	1190	160	22.6 / 17.1 / 11.2
P130B	136	150	Perkins	Stamford	2364x1090x1660	1680	520	31.5 / 24.1 / 16.5
P155B	150	166	Perkins	Stamford	2364x1090x1730	1600	520	41 / 31 / 20
P180B	180	200	Perkins	Stamford	2419x1090x1730	1910	520	40.2 / 31 / 20.5
P210B	200	220	Perkins	Stamford	2543x1116x1949	2010	520	45.2 / 35 / 24
P230B	228	250	Perkins	Stamford	2601x1116x1950	2120	520	48.5 / 37.5 / 26.1
P245B	250	275	Perkins	Stamford	2601x1116x1950	2120	520	55 / 42 / 28.7
P300B	300	330	Perkins	Stamford	3200x1220x2200	3260	900	75 / 58 / 40
P350B	350	400	Perkins	Stamford	3200x1220x2200	3350	900	75 / 58 / 40
P400B	400	450	Perkins	Stamford	3200x1220x2200	3520	900	85 / 65 / 46
P450B	455	500	Perkins	Stamford	3550x1260x2200	4120	900	99 / 73 / 51
P500B	500	520	Perkins	Stamford	3550x1260x2200	4260	900	106 / 81 / 55
P600B	600	650	Perkins	Stamford	3321x1536x2275	4440	900	129 / 96 / 63
P650B	670	700	Perkins	Stamford	3321x1536x2275	4590	900	132 / 97 / 66

**Дизельные электростанции MegaFull с двигателями Perkins
и генераторами Stamford в защитном всепогодном кожухе тип С**

Модель	Мощность, кВА постоян- ный режим	Мощность, кВА резерв- ный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
P500C	500	520	Perkins	Stamford	3500x1840x2785	5730	730	106 / 81 / 55
P600C	600	650	Perkins	Stamford	3835x1840x2785	6150	730	129 / 96 / 63
P650C	670	700	Perkins	Stamford	3835x1840x2785	6300	730	132 / 97 / 66

**Дизельные электростанции MegaFull с двигателями Perkins и генераторами
Stamford в защитном шумопоглощающем кожухе тип S**

Модель	Мощность, кВА постоян- ный режим	Мощность, кВА резерв- ный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
P41S	40	45	Perkins	Stamford	2785x1020x1705	1250	87	10.7 / 9.9 / 5.7
P65S	60	63	Perkins	Stamford	2785x1020x1705	1300	87	13.9 / 10.4 / 7.2
P80S	80	88	Perkins	Stamford	2785x1020x1705	1450	87	18.7 / 14 / 9.7
P105S	100	110	Perkins	Stamford	2950x1020x1705	1480	87	22.6 / 17.1 / 11.2
P130S	136	150	Perkins	Stamford	3390x1020x2035	2250	230	31.5 / 24.1 / 16.5
P155S	150	166	Perkins	Stamford	3390x1020x2035	2350	230	41 / 31 / 20
P180S	180	200	Perkins	Stamford	3390x1020x2090	2400	230	40.2 / 31 / 20.5

Дизельные электростанции MegaFull с двигателями Perkins и генераторами Stamford в защитном супершумопоглощающем кожухе тип SS

Модель	Мощность, кВА постоянный режим	Мощность, кВА резервный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
P30SS	30	33	Perkins	Stamford	2950x1020x1740	1220	87	7.1 / 5.4 / 3.9
P41SS	40	45	Perkins	Stamford	2950x1020x1740	1290	87	10.7 / 8.2 / 5.7
P65SS	60	63	Perkins	Stamford	2950x1020x1740	1350	87	13.9 / 10.4 / 7.2
P80SS	80	88	Perkins	Stamford	2950x1020x1740	1480	87	18.7 / 14 / 9.7
P105SS	100	110	Perkins	Stamford	2950x1020x1740	1510	87	22.6 / 17.1 / 11.2
P130SS	136	150	Perkins	Stamford	3390x1020x2100	2300	230	31.5 / 24.1 / 16.5
P155SS	150	166	Perkins	Stamford	3390x1020x2100	2400	230	41 / 31 / 20
P180SS	180	200	Perkins	Stamford	3390x1020x2100	2450	230	40.2 / 31 / 20.5
P450SS	455	500	Perkins	Stamford	5105x1840x2785	5850	730	99 / 73 / 51
P500SS	500	520	Perkins	Stamford	5105x1840x2785	6100	730	106 / 81 / 55
P600SS	600	650	Perkins	Stamford	5105x1840x2785	6300	730	129 / 96 / 63
P650SS	670	700	Perkins	Stamford	5105x1840x2785	6400	730	132 / 97 / 66

Дизельные электростанции MegaFull с двигателями John Deere и генераторами Marelli в открытом исполнении типа В

Модель	Мощность, кВА постоянный режим	Мощность, кВА резервный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
JD30B	30	33	John Deere	Marelli	1500x934x1340	730	160	6.9 / 5.2 / 3.7
JD45B	40	45	John Deere	Marelli	1510x910x1450	860	160	9.2 / 7 / 4.9
JD65B	60	66	John Deere	Marelli	1750x910x1450	1090	160	14.9 / 10.4 / 7.1
JD80B	80	88	John Deere	Marelli	1830x905x1500	1030	160	19.5 / 14 / 10
JD100B	100	110	John Deere	Marelli	2127x925x1600	1290	160	23 / 16.5 / 11
JD120B	120	132	John Deere	Marelli	2300x950x1556	1560	160	27.1 / 20.5 / 14.2
JD151B	165	180	John Deere	Marelli	2455x1116x1782	1390	520	40.8 / 31.3 / 20.5
JD180B	180	198	John Deere	Marelli	2455x1116x1782	1440	520	40.8 / 31.3 / 20.5
JD250B	250	275	John Deere	Marelli	2800x1100x2000	2550	520	54.24 / 40.6 / 28
JD400B	400	430	John Deere	Marelli	3140x1220x2170	3730	900	81 / 59.4 / 40.4

**Дизельные электростанции MegaFull с двигателями John Deere
и генераторами Marelli в защитном шумопоглощающем кожухе тип S**

Модель	Мощность, кВА постоянный режим	Мощность, кВА резервный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
JD30S	30	33	John Deere	Marelli	2785x1020x1705	1150	87	6.9 / 5.2 / 3.7
JD80S	80	88	John Deere	Marelli	2785x1020x1750	1530	87	19.5 / 14 / 10
JD100S	100	110	John Deere	Marelli	3390x1020x1880	1950	230	23 / 16.5 / 11
JD120S	120	130	John Deere	Marelli	3390x1020x1880	1950	230	27.1 / 20.5 / 14.2
JD151S	165	180	John Deere	Marelli	3390x1020x1910	2313	230	40.8 / 31.3 / 20.5
JD180S	180	198	John Deere	Marelli	3390x1020x1910	2250	230	40.8 / 31.3 / 20.5

**Дизельные электростанции MegaFull с двигателями John Deere
и генераторами Marelli в защитном супершумопоглощающем кожухе тип SS**

Модель	Мощность, кВА постоянный режим	Мощность, кВА резервный режим	Двигатель	Генератор	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Емкость бака, л	Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%)
JD30SS	30	33	John Deere	Marelli	2950x1020x1740	1200	87	6.9 / 5.2 / 3.7
JD80SS	80	88	John Deere	Marelli	2950x1020x1740	1570	87	19.5 / 14 / 10
JD100SS	100	110	John Deere	Marelli	3390x1020x1880	2000	230	23 / 16.5 / 11
JD120SS	120	130	John Deere	Marelli	3390x1020x1880	2000	230	27.1 / 20.5 / 14.2
JD151SS	165	180	John Deere	Marelli	3390x1020x1910	2350	230	40.8 / 31.3 / 20.5
JD180SS	180	198	John Deere	Marelli	3390x1020x1910	2280	230	40.8 / 31.3 / 20.5
JD400SS	400	430	John Deere	Marelli	4080x1320x2600	4450	430	81 / 59.4 / 40.4

Дизель-генераторные установки (ДГУ / ДЭС)

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	